



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® 4EAR M40

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU



TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® 4EAR M40

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU

ARTIKL**C4006****MATERIÁL**

Mušle ABS, polštářky PVC

GRAMÁŽ

211 g

ÚTLUM SNR

32 dB

POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, sklopný a nastavitelný spojovací oblouk.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 32 dB**High: 35,1****Medium: 29,2****Low: 22,1**

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	18,2	18,0	22,0	30,8	35,9	38,1	41,0	38,0
Směrodatná odchylka (dB)	6,0	2,1	2,7	3,2	4,4	4,2	5,1	3,2
Účinná ochrana	12,3	15,9	19,3	27,6	31,5	33,9	35,9	34,8

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-1:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/08/24/0686, dne 05. 08. 2024.

Mušlový chránič sluchu ARDON®4EAR M40 splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků.

POČET PÁRŮ V KARTONU	50 ks
HMOTNOST KARTONU	12 kg
ROZMĚR KARTONU	0,12 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné.